

NÖDBELYSNING

SAC-OUT-LED


NÖDLJUSARMATUR FÖR UTOMHUSBRUK

En robust nödljusarmatur lämplig som fasadbelysning utanför tex en nödutgång. SAC-OUT-LED är enkel att installera tack vare Quick Connection (snabbkoppling). Via en switch väljs om armaturen ska tändas av ett skymningsrelä eller med strömbrytare. Vid strömbortfall tänds armaturen upp och lyser i ca 3 timmar. För att bevara batterikapaciteten under den kalla årstiden är armaturen utrustad med ett värmeelement.

- Svartlackerat aluminiumhus
- Quick connection
- Snabbfäste och enkel installation.
- Skymningsrelä
- Kapslingsklass IP65
- Autotest
- LED
- Färgtemperatur: 5000K
- Belysning: 1050 lm
- Nöddrift: 190 lm
- Batteri: Ni-Cd 4,8V 2,5A
- Batterikapacitet: 3h
- Värmeelement



Insidan



Testknapp med LED-indikering



Ljus sensor



Art.nr	E-nummer	Modell	Beskrivning	Mått i mm	Vikt
30860	73 405 38	SAC-OUT-LED	3h, AT, Sensor,	265 x 160 x 98 mm	1,7kg

Postadress

 Ragnarssons Brandservice AB
 Box 92
 520 43 ÅSARP

Telefon

0515-505 80

Fax

0515-505 40

e-post

 info@ragnarssons.se
 www.ragnarssons.se